

# ISC-PMC-S2S Магн. конт. EN-G2 для монт. на пов-ть

www.boschsecurity.com



**BOSCH**

Разработано для жизни



- ▶ Беспроводной магнитный контакт для монтажа на поверхность с зажимными клеммами
- ▶ Контроль несанкционированного вскрытия устройства
- ▶ Параллельный монтаж
- ▶ С возможностью монтажа в конструкции из ферромагнитных материалов
- ▶ EN50131-2-6, класс 2

Неадресные магнитные контакты используются для открытия окон и дверей.

## Функции

Магнитный контакт предназначен для мониторинга открытия окон и дверей в системах безопасности. Корпус оснащен контактом несанкционированного вскрытия устройства для обнаружения открытия корпуса.

## Сертификации и согласования

| Регион    | Примечание о соответствии стандартам/уровню качества |                            |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------------------|
| Финляндия | FK                                                   | RL 13 090 [ISC-PMC-S2S]    |
| Европа    | CE                                                   | ISC-PMC-S2S                |
|           | EN50131                                              | EN-ST-000135 [ISC-PMC-S2S] |
| Россия    | GOST                                                 | EAC                        |

## Замечания по установке и настройке

- Магнитный контакт и магнит устанавливаются параллельно с использованием прилагаемых винтов.

- При необходимости установить контакт в конструкции из ферромагнитного материала необходимо использовать прокладки. В этом случае необходимо учитывать изменение расстояний на схеме.

## Комплектация

| Количество | Компонент                                 |
|------------|-------------------------------------------|
| 1          | Магнитный контакт                         |
| 1          | Корпус и крышка контакта                  |
| 1          | Магнит Ø 6 x 30 мм в нижней части корпуса |
| 1          | Крышка корпуса магнитного контакта        |
| 2          | Прокладки 3 мм и 5 мм                     |
| 1          | Накладка кабеля                           |
| 4          | Винты: V2A                                |

**Технические характеристики****Электрические характеристики**

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| Герконы                                            |     |
| Максимальное напряжение переключения, В пост. тока | 60  |
| Максимальный ток переключения, мА                  | 500 |
| Максимальная мощность контакта, ВА                 | 8   |
| Максимальное сопротивление контакта, Ом            | 0.1 |

Контакт несанкционированного вскрытия устройства

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| Максимальное напряжение переключения, В пост. тока | 30  |
| Максимальный ток переключения, мА                  | 100 |

**Механические характеристики**

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Тип установки                         | Монтаж на поверхность, параллельный |
| Минимальное расстояние монтажа, см    | 1                                   |
| Минимальное расстояние включения, см  | 2.2                                 |
| Максимальное расстояние включения, см | 3                                   |

|                                         |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Герконы                                 | Нормально разомкнутые                 |
| Размеры, см (Ø x Г) (магнит)            | 0,6 x 3                               |
| Материал (магнит)                       | NdFeB-N35                             |
| Размеры, см (В x Ш x Г) (переключатель) | 5,9 x 2,1 x 1,7                       |
| Размеры, см (В x Ш x Г) (магнит)        | 5,9 x 1,2 x 1,7                       |
| Материал (кабель)                       | ABS                                   |
| Цвет (кабель)                           | Белый                                 |
| Сечение кабеля клемм                    | 0,08–0,75 мм <sup>2</sup> (AWG 28-18) |

**Условия эксплуатации**

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Минимальная рабочая температура, °C  | -25 |
| Максимальная рабочая температура, °C | 70  |
| Класс защиты                         | 43  |
| Класс защиты от окружающей среды     | II  |

**Информация для заказа**

**ISC-PMC-S2S Магн. конт. EN-G2 для монт. на пов-ть**  
 Магнитный контакт с зажимными клеммами для монтажа на поверхность.  
 Номер заказа **ISC-PMC-S2S**

**Представительство:**

**Europe, Middle East, Africa:**  
 Bosch Security Systems B.V.  
 P.O. Box 80002  
 5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
 Phone: + 31 40 2577 284  
 emea.securitysystems@bosch.com  
 emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
 Robert-Bosch-Ring 5  
 85630 Grasbrunn  
 Germany  
 www.boschsecurity.com