

PRS-CRF Накопитель вызовов

www.bosch.ru



BOSCH

Разработано для жизни



- ▶ Запись вызовов для автоматического воспроизведения в ранее занятых зонах (накопитель вызовов)
- ▶ Подавление акустической обратной связи благодаря записи вызова и трансляции с задержкой (задержка по времени)
- ▶ Возможность мониторинга объявления перед трансляцией
- ▶ Запись и/или воспроизведение до восьми вызовов одновременно
- ▶ Сохранение до 16 вызовов

Накопитель вызовов представляет собой устройство, записывающее объявления, которые невозможно передать во все требуемые зоны, поскольку некоторые из них заняты трансляцией объявлений с более высоким приоритетом. Устройство может сохранять до 16 вызовов в высококачественном формате с максимальной длиной объявления до 3 минут, включая сигналы привлечения внимания и предварительно записанные сообщения. Воспроизведение объявления может начинаться еще во время его записи. Устройство может одновременно записывать и/или воспроизводить до восьми вызовов.

Для увеличения потенциального количества записываемых вызовов в систему можно добавлять дополнительные устройства. Устройства могут подключаться в любом месте сети Praesideo.

Функции

Функции накопителя вызовов настраиваются в рамках макроса вызова в Praesideo. Можно настроить запись объявления для воспроизведения впоследствии в том случае, если зона занята или объявление отменяется в определенных зонах.

Когда эти зоны опять становятся доступными, вызов автоматически передается в эти зоны одновременно или последовательно.

После завершения передачи вызова он удаляется из памяти.

Устройство обладает настраиваемым временем истечения ожидания, после которого непереданные вызовы удаляются.

Накопитель вызовов может использоваться в качестве устройства для задержанной трансляции с целью подавления акустической обратной связи от громкоговорителя к активному микрофону. Объявление записывается и передается по окончании записи. Объявление можно прослушать перед трансляцией с возможностью его отмены. Функции накопления вызовов и задержанной трансляции могут сочетаться.

Поддерживается функция регистрации вызовов и их трансляций, однако записанные вызовы не сохраняются при отключении питания и не контролируются, поэтому функция накопления вызовов не должна использоваться для тревожных объявлений.

Настройка устройства осуществляется посредством сетевого контроллера Praesideo (через веб-браузер)

Элементы управления и индикаторы

- Два светодиодных индикатора питания и состояния сети

Разъемы для подключения

- Два сетевых разъема Praesideo
- Служебный соединитель RJ11 (JTAG)

Сертификаты и согласования

Безопасность	согласно IEC 60065 / EN 60065
Помехоустойчивость	согласно EN 55103-2 / EN 50130-4 / EN 50121-4
Излучение	согласно EN 55103-1 / FCC-47, часть 15B
Аварийная ситуация	согласно ISO 60849 / EN 54-16 / EN 7240-16
Морское оборудование	согласно IEC 60945

Регион	Сертификация	
Европа	CPR	EU_CPR
	CE	
	CE	COC
	CE	CertAlarm
	CE	DOP
	GL	

Состав изделия

Количество	Компонент
1	PRS-CRF Накопитель вызовов
1	Монтажное крепление

Техническое описание**Электрические характеристики**

Потребляемая мощность	4,2 Вт
-----------------------	--------

Рабочие характеристики

Частотная характеристика	от 20 Гц до 20 кГц (-3 дБ)
Отношение сигнал-шум	> 85 дБ
Помехи	<-85 дБ

Механические характеристики

Размеры (В x Ш x Г)	
Без кронштейна	27 x 243 x 80 мм
С кронштейном	34 x 243 x 84 мм
Масса	0,7 кг

Монтаж	Кронштейн (2 винта)
Цвет	Темно-серый

Условия эксплуатации

Рабочая температура	от -5 °С до +55 °С
Температура хранения	от -20 °С до +70 °С
Относительная влажность	15–90%
Атмосферное давление	600–1100 гПа

Информация для заказа**PRS-CRF Накопитель вызовов**

Компактный блок с монтажным зажимом, оснащен функциями записи и воспроизведения до 8 объявлений одновременно в ранее занятых зонах или для мониторинга перед оповещением, может сохранять до 16 вызовов, питание от сети Praesideo. номер для заказа **PRS-CRF**

Представлен (кем/чем):

Russia:
Robert Bosch ООО
Security Systems
13/5, Akad. Korolyova str.
129515 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 5361
Fax: +7 495 937 5363
Info.bss@ru.bosch.com
ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru