

# ICP-MAP0115 Комплект корпуса питания

www.bosch.ru



**BOSCH**

Разработано для жизни



- ▶ Можно добавить в комплект корпуса панели MAP для увеличения времени работы от батареи
- ▶ Подходит для источника питания и двух комплектов из двух батарей 12 В/38–45 Ач.

В комплект корпуса питания MAP (ICP-MAP0115) входят один корпус питания MAP, один контакт несанкционированного вскрытия корпуса панели MAP, один комплект замка для корпуса MAP, одна клеммная колодка переменного тока MAP и дополнительный комплект соединительных кабелей. В корпусе питания MAP можно разместить до двух комплектов из двух батарей 12 В/38–45 Ач.

## Сертификаты и согласования

Регион	Сертификация	
Европа	CE	[MAP 5000 Modules]
Польша	ТЕСНО М	03-16-0 [ICP-MAP5000]

## Состав изделия

Количество	Компонент
1	Корпус питания MAP
1	Комплект принадлежностей <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 кабеля шины данных Bosch (BDB) MAP, особо длинных (ICP-MAP0135)</li> <li>• 1 кабель для подключения батареи MAP, длинный</li> </ul>

Количество	Компонент
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 кабель переемычки аккумуляторной батареи MAP с кольцевой клеммой (ICP-MAP0142)</li> <li>• 1 контакт несанкционированного вскрытия корпуса панели MAP (ICP-MAP0050)</li> <li>• 1 клеммная колодка для подключения сети пер. тока для MAP (ICP-MAP0065)</li> <li>• 1 комплект замка для корпуса MAP (ICP-MAP0060)</li> </ul>
1	Комплект оборудования <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 винтов TORX (M4 x 8 мм, тип A)</li> </ul>
1	Монтажный шаблон

## Техническое описание

### Механические характеристики

Размеры, см (В x Ш x Г)	65.8 x 44.3 x 19.35
Вес, г	1566
Материал	Холоднокатаная сталь толщиной 1,5 мм
Цвет	Белый

### Условия эксплуатации

Класс защиты	IP30
Уровень безопасности	IK06
Класс защиты от окружающей среды	II: EN50130-5, VdS 2110
Использование	В помещении

### Информация для заказа

#### Комплект корпуса питания

В комплект входят один корпус питания, один контакт несанкционированного вскрытия питания, один комплект замка для корпуса, одна клеммная колодка переменного тока и дополнительный комплект соединительных кабелей.  
номер для заказа **ICP-MAP0115**

#### Дополнительные аксессуары

##### Клеммная колодка сети переменного тока

Клеммная колодка для подключения источника питания к блоку питания 150 Вт MAP.  
номер для заказа **ICP-MAP0065**

##### Комплект замка для корпуса

Замок, два ключа и две пломбы для запираения корпуса панели MAP, корпуса питания MAP или корпуса расширения MAP.  
номер для заказа **ICP-MAP0060**

##### Контакт несанкц. вскр. корпуса панели

Устанавливается в корпусе панели для MAP или в корпусе питания для MAP.  
номер для заказа **ICP-MAP0050**

#### Представлен (кем/чем):

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com