

# FAA-MSR 420 Основание извещателя с реле

www.bosch.ru



## Замечания

Основания реле FAA-MSR 420 предназначены для использования только в сочетании с технологией LSN improved (пожарные панели FPA-5000 и FPA-1200).

Для защиты от несанкционированного снятия головка извещателя может быть защищена замком. Максимальная нагрузка на контакте реле составляет 1 А при 30 В пост. тока.

## Функции

Если линия находится в покое, контакт реле замкнут.

Контакт реле разомкнут,

- если нет напряжения или
- если есть сигнал тревоги.

## Подключения

Блок питания	0V, +V
LSNКонтакты	a1/a2, b1, b2
СИЗвещатель	

Экран

Контакты реле (НР, ОБЩ, НЗ)

NO, C, NC

## Сертификаты и согласования

Регион	Сертификация	
Европа	CE	FAP-/FAH-420/FAA-MSR420/FAA-MS-R-SP

## Техническое описание

Емкость контакта реле (А при 30 В пост. тока)	1
Макс. потребление тока (LSN, мА)	0.2
Материал	Пластик (ABS Novodur®)
Цвет	Белый (аналог RAL 9010)
Размеры (Ø x В, мм)	120 x 22,7
Вес (г)	82

## Информация для заказа

**FAA-MSR 420 Основание извещателя с реле**  
с низковольтным реле с переключающимися  
контактами (типа C)  
номер для заказа **FAA-MSR 420**

---

**Представлен (кем/чем):**

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)