

Контакт несанкционированного вскрытия корпуса панели для MAP

www.bosch.ru



Контакт несанкционированного вскрытия корпуса панели MAP, входящий в корпус панели MAP и корпус питания MAP, включает контакт несанкционированного вскрытия двери и дополнительно может включать контакт несанкционированного вскрытия со стороны стенки.

- 1 Заглушка контакта несанкционированного вскрытия
- 1 Большой расширитель

Сертификаты и согласования

Регион	Сертификация
Европа	CE EN 55022, EN 50130-4, EN 6100-3-2, EN 6100-3-3, EN 60950-1 MAP 5000 family

Состав изделия

Кол-во	Компонент
1	Сборка контакта несанкционированного вскрытия
1	Сборка салазок
2	Винты с гайками (M3 x 8 мм)

Техническое описание

Механические характеристики

Размеры, см (В x Ш x Г)

Сборка	16,5 x 2,95 x 2,0
Расширение	5,31 x 0,98 x 0,8
Салазки	13,2 x 2,6 x 1,01 плюс 0,16 см — высота металлического штыря

Размеры, дюймы (В x Ш x Г)

Сборка	6,5 x 1,16 x 0,79
Расширение	2,09 x 0,39 x 0,31
Салазки	5,2 x 1,02 x 0,4 плюс 1,5 мм — высота металлического штыря

Материал	ABS, класс PA765-A
Цвет	Белый

Информация для заказа

Контакт несанкционированного вскрытия корпуса панели для MAP

Устанавливается в корпусе панели для MAP или в корпусе питания для MAP.
номер для заказа **ICP-MAP0050**

Представлен (кем/чем):

Russia:
Robert Bosch ООО
Security Systems
13/5, Akad. Korolyova str.
129515 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 5361
Fax: +7 495 937 5363
Info.bss@ru.bosch.com
ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru