

# NPD-3001-WAP Портативный инструмент установки

www.boschsecurity.com



**BOSCH**

Разработано для жизни



- ▶ Решение для быстрого ввода в эксплуатацию на объекте (с приложением Bosch Project Assistant)
- ▶ Портативный, легкий и компактный инструмент установки
- ▶ Литий-ионный аккумулятор большой емкости с возможностью подзарядки
- ▶ Независимость от доступности сети и питания

Портативный инструмент для установки камеры позволяет устанавливать, настраивать, фокусировать IP-камеры и регулировать их зону обзора с помощью беспроводного подключения к мобильному устройству.

В сочетании с приложением Project Assistant от Bosch это идеальное решение для любого специалиста по установке IP-камер, позволяющее выполнять свою работу легко и быстро.

## Функции

С этим устройством вы забудете о неудобных проводах и необходимости повторного посещения объекта для настройки IP-камеры, если питание или интерфейс PoE еще недоступны. Это удобный инструмент для проведения демонстраций, испытаний до установки оборудования и обследований объектов.

Устройство функционирует как инжектор PoE с питанием от батареи и возможностью подключения к беспроводной сети, а это значит что при наличии смартфона или планшета вы сможете легко и просто вводить в эксплуатацию IP-камеры.

Устройство оснащено следующими индикаторами и разъемами:



### Разъемы и индикаторы

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1 Светодиодный индикатор PoE       | 2 Светодиодные индикаторы уровня батареи |
| 3 Индикатор зарядки батареи        | 4 Разъем для источника питания           |
| 5 Выключатель питания              | 6 Разъем питания USB                     |
| 7 Выходной разъем постоянного тока | 8 Разъем RJ-45 с PoE+                    |

## Сертификации и согласования

### Условия эксплуатации

ЭМС	Соответствует нормативным требованиям FCC, часть 15, и CE, включая EN 55032, класс B (излучение), EN 55024 (помехоустойчивость)
Соответствие стандартам	RoHS, WEEE

## Замечания по установке и настройке



Интерфейс портативного инструмента для установки камеры

## Комплектация

Количество	Компонент
1	Портативный инструмент для установки камер 30 Вт с комплектом литий-ионных батарей и точкой доступа к беспроводной сети
1	Источник питания
1	Кабель питания 120 В
1	Кабель питания 230 В
1	Кабель питания 12 В пост. тока
1	Руководство по быстрой установке
1	Брошюра с сообщениями безопасности
1	Портативный аксессуар — защелка кожуха

## Технические характеристики

### Подключение

Разъемы	Экранированный RJ-45  Разъем питания от сети постоянного тока (вход и выход)  Порт USB
---------	--

### Условия эксплуатации

Рабочая температура	От 0° С до + 40° С
Температура хранения	От 0° С до + 40° С
Температура зарядки	От +10° С до + 40° С
Рабочая влажность	85%
Влажность при хранении	Отн. влажность менее 70 %

### Конструкция

Размер (ШхВхД)	76,2 x 25,4 x 150 мм
Вес	550 г

### Сеть

Порт PoE+	IEEE802.3AT, 1 подключение
WLAN	IEEE802.11

### Разное

Индикаторы	Индикатор зарядки — Заряжается: красный Полный заряд: зеленый  Индикатор питания — синий (100 %, 80 %, 60 %, 40 %, 20 %)  Индикатор PoE — Активирован: зеленый
------------	--

Тип батареи	Комплект литий-ионных батарей, тип 18650 (2950 мА), 4 шт. в комплекте
-------------	---

Совместимые приложения	Приложение Project Assistant (загрузка бесплатно)
------------------------	---



## Информация для заказа

**NPD-3001-WAP Портативный инструмент установки**  
Портативный беспроводной инструмент для установки камеры Bosch  
Номер заказа **NPD-3001-WAP**

**Представительство:**

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com