

MW1-НМС Микрофон, крепящийся к голове

www.bosch.ru



BOSCH

Разработано для жизни



- ▶ Использование совместно с поясными передатчиками MW1-LTX-Fx
- ▶ Удобный и легкий
- ▶ Миниатюрный конденсаторный микрофон с ненаправленным шаблоном приема сигнала
- ▶ Отсутствие эффекта близости

Данный крепящийся к голове микрофон можно использовать совместно с поясным передатчиком MW1-LTX-Fx.

Прочное и легкое шейное крепление обеспечивает надежность и удобство. Встроенное капельное кольцо защищает капсулу микрофона от влажности (пота) и способствует продлению срока службы. Сумка для хранения и два ветрозащитных экрана входят в стандартный комплект поставки.

Функции

Работа

Благодаря ненаправленному шаблону приема сигнала этот микрофон можно использовать незаметно, расположив его рядом с ртом говорящего.

Принадлежности для подключения

- Мини-XLR (миниатюрный QG)

Состав изделия

Количество	Компоненты
1	MW1-НМС Микрофон, крепящийся к голове

- 1 Сумка для хранения
- 2 Ветрозащитные экраны

Техническое описание

Электрические характеристики

Источник питания	от поясного передатчика MW1-LTX-Fx
Преобразователь	Конденсаторный
Диаграмма направленности	Ненаправленная
Диапазон частот	от 60 до 15000 Гц
Чувствительность	10 мВ/Па
Макс. УЗД при 1% КНИ	130 дБ (УЗД)
Сопротивление	2200 Ом ± 30%

Механические характеристики

Размеры (В x Ш)	160 x 140 мм
Цвет	Темно-серый с белым

Вес	32 г
Длина кабеля	1,45 м

Условия эксплуатации

Рабочая температура	от -25 °С до +55 °С
Температура хранения	от -40 °С до +70 °С
Относительная влажность	<95%

Информация для заказа

MW1-НМС Микрофон, крепящийся к голове

Микрофон, крепящийся к голове, с миниатюрным конденсаторным микрофоном с ненаправленным шаблоном приема сигнала, для использования с поясным передатчиком MW1-LTX-Fx.

номер для заказа **MW1-НМС**

Дополнительные аксессуары

Беспроводной поясной передатчик УВЧ MW1-LTX-F1

диапазон частот 790 - 814 МГц

номер для заказа **MW1-LTX-F1**

Беспроводной поясной передатчик УВЧ MW1-LTX-F2

диапазон частот 852 - 876 МГц

номер для заказа **MW1-LTX-F2**

Представлен (кем/чем):

Russia:

Robert Bosch ООО
Security Systems
13/5, Akad. Korolyova str.
129515 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 5361
Fax: +7 495 937 5363
Info.bss@ru.bosch.com
ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru